

brother[®]
at your side

HL-2035

Висококачествен компактен
лазерен принтер



2 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

HL-2035

Висококачествен чернобял
печат от компактна, стилна
машина.

- До 18ppm скорост на печат
- HQ1200 резолюция (2,400 x 600dpi)
- 8MB стандартна памет
- вграден USB 2.0
- Универсална тава за хартия за 250 страници/
Слот за ръчно подаване на хартия
- Оптимизирани драйвери за Windows® 98/
Me/2000/XP/Vista®, MacOS® 9.1-9.2, MacOS® X
10.2.4 и по-високи

HL-2035

Висококачествен компактен лазерен принтер

Стилен

Brother HL-2035 притежава стилен дизайн и е достатъчно компактен, за да се побере на етажерка или работно място. Произвежда разпечатки със скорост и качество, които могат да се очакват от една по-скъпа машина.

Опростен

Монтажът е лесен, само включете захранващия кабел, кликнете на CD-то за инсталиране и ще разпечатвате след няколко минути. Съвместим едновременно с PC и Apple системи, HL-2035 използва USB връзка за осигуряване на възможност за свързване с повечето съвременни устройства.

Предостатъчен капацитет

Тавата за 250 страници хартия осигурява голям капацитет, а съществува и възможност за ръчно подаване на единични страници. Само с една евтина тонер касета и барабан, които се сменя, можете да бъдете уверени, че тази машина предлага икономичен печат.



Технически характеристики

Машина		
Технология	Електрофотографска	
Скорост печат	A4 - до 18 ppm	
Начално време за разпечатване	Под 10 сек.	
Резолюция	Windows® 95/98/Me/NT®4.0/2000/XP/Vista® Mac OS® 9.1-9.2	HQ1200 (2,400 x 600) / 600 / 300dpi
	MacOS®X 10.2.4 или по-високи	HQ1200 (2,400 x 600) / 600 / 300dpi
	Linux	600 / 300 dpi
Контролер		
Процесор	SPARClite 96MHz	
Памет	8MB	
Интерфейс	Високоскоростен USB 2.0	
Емулация	GDI	
Софтуер		
Драйвер за принтер	За Windows®	GDI драйвер за принтер Windows® 98 / Me и 2000 / XP / Vista®
	За Macintosh®	Драйвер за лазерен Brother за Mac 9.1-9.2, Mac OS® X 10.2.4 или по-високи
	За Linux (Изтегляне от GDI драйвер за принтер за Linux http://solutions.brother.com)	
Допълнителни софтуерни възможности	Интерактивна помощ – Филм с указания за решения в случай, че се появи съобщение за грешка върху статус-монитора.	
Контролен панел		
Дисплей	Светодиод	4 светодиода (тонер/барабан/хартия/готов)
Бутони	1 бутон	Преход
Обработка на хартия		
Капацитет на входяща хартия	Слот за ръчно подаване на хартия	1 лист
Капацитет на изходяща на хартията	Тава 1 за хартия (стандартна)	до 250 страници могат да се съхраняват в тава 1 за хартия
	Лицева част надолу/нагоре	до 100 страници могат да се съхраняват в изходната тава с лицевата част надолу (с лицевата част нагоре - не се предлага)
Дуплекс	Ръчен дуплекс	Да

Характеристики на хартията		
Тип хартия	Слот за ръчно подаване	Обикновена хартия, специална хартия, рециклирана хартия, пликоче, етикети и прозрачни носители
Тава за хартия	Тава за хартия	Обикновена хартия, специална хартия, рециклирана хартия, пликоче, етикети и прозрачни носители (до 10 стр.)
	Слот за ръчно подаване	60 - 161 g/m2 (16 - 43 фунта)
Тегло на хартията	Тава за хартия	60 - 105 g/m2 (16 - 28 фунта)
	Слот за ръчно подаване	Ширина от 69.9 до 215.9 мм, Дължина от 116 до (ширина от 2.75" до 8.50", Дължина от 4.57" до 16") 406.4 мм
Размер на хартията	Тава за хартия	A4, Писмо, B5(JIS), B5(ISO), A5, B6, A6, Exe
Драйвер за принтер - функции		
План на разпологане на хартията	Брой при 1 печатане	Сбито 2, 4, 9, 16 или 25 страници в 1 страница
	Печат на плакати	Увеличение на 1 страница за печат върху 4, 9, 16 или 25 страници
Друго	Настройка за бърз печат - Функция на драйвера на принтера, даваща възможност за промяна на настройките на принтера без отваряне на диалоговия прозорец Параметри. Статус-монитор - функция, указваща грешки на принтера върху компютъра.	
Консумативи		
Тонер	TN-2005	Стартов 1,000* страници 1,500* страници
Барабан	DR-2005	12,000 A4/LTR страници (1 страница / документ)
Размери/Тегла		
Размери (Ш x Д x В)	371 x 361 x 165.5 мм	
Тегла	6.5 кг	
Друго		
Консумация на електроенергия	Печат	Под 450 W
	Режим „Standby“	Под 70W
Ниво на шума	Режим „Sleep“	Под 5W
	Звуково налягане / Мощност при печат	Под 51 dB(A) / Lwad 6.2B(A)
Екологичност	Звуково налягане / Мощност при режим „Standby“	Под 30 dB(A) / Lwad 4.3B(A)
	Пестящ електрическа енергия	Да
	Пестящ тонер	Да

*Приблизително количество в касетата е декларирано съгласно ISO/IEC 19752. (Letter/A4)



За контакти:

brother
at your side

Brother International Austria GmbH - Представителство за България
ул. Пирински проход 61, вх. А, ет. 3, офис 2, 1680 София
Тел. +359 2 958 35 25 Факс +359 2 840 41 41 43313143 www.brother.bg

Всички спецификации са в сила по време на отпечатването. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на продуктите марки са регистрирани търговски марки или търговски марки на техните съответни компании.