

HL-4140CN Високоскоростен цветен лазерен принтер с мрежова свързаност

HL-4140CN комбинира в себе си мрежова свързаност, голяма тава за хартия, висока скорост на печат и възможност за консумативи с голям капацитет, така че да ви даде всичко, от което се нуждаете в един зает офис.

С резолюция до 2,400 dpi печата е с професионално качество и вие имате перфектни резултати, а със скорост до 22 стр/мин за черно-бял и цветен печат пестите време и повишавате продуктивността си в работата.

Ако желаете експедитивна и организирана работа просто свържете HL-4140CN в съществуващата мрежа и го споделете с няколко потребители.

Заема малко място благодарение на компактния си дизайн, а предлага много удобства, голяма тава за хартия за 250 листа и удобна мултифункционална тава за 50 листа. Допълнително може да се добави и тава за хартия за 500 листа, което да улесни още повече работния процес.

С малка консумация на електроенергия, възможност за стандартен тонер и тонер с голям капацитет вашите разходи са значително намалени. За да отговори изцяло на вашите нужди Brother предлага и безплатна програма за връщане на използвани консумативи.



HL-4140CN Технически спецификации

Общи положения	
Технология	Електрофотографска лазерна (еднопосова)
Лазер	Лазерен продукт клас 1 (IEC60825-1:2007)
Скорост на печат A4	Едностронно До 22 стр/мин за цветен и черно-бял и цветен печат
Време за загреване	По-малко от 31сек. (От режим sleep)
Време за отпечатване на първо копие	По-малко от 16 секунди (От режим готовност)
Резолюция	До 2,400 x 600
Процесор	400 MHz
Памет	128MB, с възможност за увеличаване до 384MB при използване на един 144 PIN DDR2 слот
Интерфейс	Високоскоростен USB 2.0,
Мрежа	10/100 Base-TX
Протоколи	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Протоколи поддържани от IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client & server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicePrint, CIFS client, SNT client
Протоколи поддържани от IPv6	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Client & Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client & server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicePrint, CIFS Client, SNT Client
Емулация	PCL6, BR-Script3 (Postscript®3 Language Emulation)
Дисплей	2 реда, 16 знака, задноосветен в зелено Светодиодна индикация (LED)- за данни - зелена, за грешка - оранжева
Директен USB интерфейс	
USB директен интерфейс	Печат директно от USB флаш памет
Файлови формати	PDF версия 1.7, JPEG, Exif + JPEG, TIFF (MH сканирани с модел на Brother), PRN (създадени чрез драйвера за принтера за HL-4140CN) XPS версия 1.0
Боравене с хартията	
Поддаване на хартия	Стандартна тава за хартия за 250 листа Мултифункционална тава за 50 листа
Опционална тава (LT-300CL)	500 листа
Извеждане на хартия	150 листа (с лицевата страна надолу) 1 лист (с лицевата страна нагоре) Прав път на хартията
Спецификации на хартията	
Видове носители	Стандартна / Допълнителна тава за хартия - Тънка хартия, Обикновена хартия, пълтна хартия, рециклирана хартия, Мултифункционална тава - Тънка хартия, Обикновена хартия, Дебела хартия, пълтна хартия, Рециклирана хартия, Пликоев, Етиети, глянцувана хартия
Тегло на носителя	Стандартна тава за хартия/ допълнителна тава за хартия - 60 - 105 g/m ² (16 - 28 lb) Мултифункционална тава - 60 до 163 g/m ² (16 до 43 lb)
Размери на носителя	Стандартна / Допълнителна тава за хартия - A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (Long Edge), B6(ISO), A6, Executive, Legal, Folio Мултифункционална тава - ширина 69.8 до 216 mm, дължина 116 до 406.4 mm;
Консумативи	
Тонер в комплекта	2 500 страници* BK 1 500 страници* C,M,Y
Стандартна тонер касета Black (TN-325BK)	2 500 страници*
Стандартна тонер касета C,M,Y (TN-325CMY)	1 500 страници*
Тонер с голям капацитет Black (TN-325BK)	4 000 страници*
Тонер с голям капацитет C,M,Y (TN-325CMY)	3 500 страници*
Барабан (DR-320CL)	До 25,000 страници* за A4
Колан (BU-300CL)	До 50 000 страници*
Касета за отпадъчен тонер (WT-300CL)	До 50 000 страници*



* Приблизителният капацитет е посочен съгласно ISO/IEC 19798 † Windows® само †† Windows® & Apple Macintosh само

Контакт:

Софтуер	
Поддръжка на драйвери за принтер	Windows® 7 (32 & 64 битови издания), Windows Vista® (32 и 64 битови издания), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (32 и 64 битови издания), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (само мрежа/ 32 и 64 битови издания), Windows Server® 2008 (само мрежа / 32 и 64 битови издания), Windows Server®2008 R2 (само мрежа) Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x Linux драйвер за принтер за CUPS & LPD/LPRng печатаща система (x86, x64 среда)
Функции на драйвера на принтера	
N-чр печат	Намалява 2, 4, 9, 16 или 25 A4 страници до 1 A4 страница
Печат на плакат	Увеличава 1 A4 страница до плакат, използвайки 4, 9, 16 или 25 A4 страници
Печат на горен и долен колонтитул	Разпечатва документи с час и дата или ID на потребителя
Печат на воден знак	Добавяте определен текст или съобщение към документа като воден знак
Инструмент за контрол на цветовете	Редактирайте настройките на цветовете в драйвера за принтер за по-прецизен цвят
Функции за сигурност	
Настройки за заключване	Заключване на контролния панел с цел ограничаване на достъпа
Ограничаване на цветен печат	Ограничаване на цветния печат зададено от драйвера на принтера
Поведителен печат††	Защита на заданията за печат с PIN код
Защитна функция за заключване v2	Въвеждане на индивидуален достъп или ограничаване на потребител или функция
Поверителен печат с SSL	IP базирано криптиране, вече широко използвано в търговията за защита на финансова и друга важна информация
IP филтър	IP адрес с ограничен достъп (IPv4 само)
802.1x	Защита на LAN мрежата [Контрол на достъпа до мрежата]
Мрежови приложения	
BRAdmin Professional	За управление в LAN/WAN мрежа
Web базирано управление	Управление на сървър за печат от Web браузър
Driver Deployment Wizard	Бърз и лесен начин за разполагане на драйвери за принтер с Windows® PC
BRAdmin Light	Управление на сървър за печат за Windows® и Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Web Приложения за сваляне - http://solutions.brother.com	
Web BRAdmin Professional	Управление на сървър за печат от Web браузър - само за Windows® IIS (4.0/5.0)
Размери / Тегло	
С кашон	650(Ш) x 574(Д) x 521(В) mm / 25.5kg
Без кашон	410(Ш) x 486(Д) x 313(В) mm / 21.0kg
Други	
Консумация на електроенергия	560W при печат 65W в готовност 0.9 режим deep sleep 1.46kWh на седмица
TEC стойност	Налягане на звука по-малко от 57dB(A) при цветен печат
Ниво на шума	по-малко от 33 dBA в режим готовност Сила на звука - по-малко от 6.71B (A) при цветен печат по-малко от 4.07B (A) в режим готовност
Екологичност	Power save - по-малък разход на енергия, когато не се ползва Toner save - по-малък разход на тонер
Препоръчително месечно натоварване	500 до 3 000 страници

brother
at your side

Brother Central and Eastern Europe G.m.b.H

Представителство за България

ул. Пирински проход 61, вх. А, ет. 3, офис 2

Тел: +3592 958 35 25 Факс: +3592 850 41 41

Уеб-сайт: www.brother.bg

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

HL-4140CN

brother
at your side



Високоскоростен цветен лазерен принтер с мрежова свързаност

Този високоскоростен, цветен лазерен принтер е надежден помощник в офиса, получавате професионални резултати, а в същото време намалявате разходите си.

- Спестява време в офиса със скорост до 22 стр мин за цветен и черно-бял печат
- Възможност за стандартен тонер и тонер с голям капацитет, за да отговори на вашите нужди
- Тава за входяща хартия с голям капацитет
- Малка консумация на електроенергия, ниски разходи и безплатна програма за връщане на използвани консумативи



С функциите, които предлага и лесния за употреба начин HL-4140CN намалява вашите разходи и спестява време в офиса.



Допълнителна тава за хартия с по-голям капацитет за повече функционалност..



Лесен печат на пощенски пликче използвайки мултифункционалната тава



Висока резолюция при печат за професионален резултат

Спестява средства

Възможност за споделяне в мрежата. Свържете HL-4140CN в съществуващата мрежа, за да се ползва от група потребители, като така се увеличава ефективността и се подобрява работния процес.

Малък разход на електроенергия. Като притежател на сертификата за енергийна ефективност ENERGY STAR устройството ви гарантира по-малко консумация на електроенергия (около 1.46kWh на седмица), което може да се забележи по месечната ви сметка.

Достъп и контрол. Функцията Secure Function Lock позволява ограничаване достъпа на избрани потребители до някои функции на устройството, като цветния печат например. Също така може да зададете определен брой копия на месец с цел намаляване на разходите.

Намалете разхода на хартия и тонер. С функцията N-up печат може да намалите 2, 4, 9, 16 или 25 страници в една A4 формат.

Спестява време

Директен печат от USB. Когато бързате, лесно и удобно разпечатвате директно от USB памет без нуждата от компютър.

Бързо и лесно. Незабавно разпечатване на плътна хартия или пощенски плик в къщи, използвайки мултифункционалната тава на HL-4140CN. Чрез правия път на минаване на хартията единственото, което трябва да направите е да поставите плика отпред в мултифункционалната тава и да вземете разпечатката от задната страна на устройството.

Ръководете работния процес. С лесната за използване функция за Web базирано управление вие лесно може да настройвате мрежовото си устройство, да промените настройките и конфигурациите и то дори без да напускате бюрото си, и без нужда от инсталиране на допълнителен софтуер.

Сигурност и защита

Подсигурете се. Печатайте сигурно вашите конфиденциални документи, чрез функцията за поверителен печат на Brother(Secure Print feature) като сте спокойни, че те ще останат защитени. Много лесна за използване функция: когато желаете да разпечатате даден документ просто трябва да въведете персонален ПИН код и след това да написнете бутона за разпечатване. Документите ви ще се разпечатат само след като физически въведете ПИН кода си на принтера.

SSL криптиране. Въпреки, че информацията за печат на документи се изпраща буквално за секунди от компютъра до принтера, в това време тя е уязвима на всякакви посегателства. С SSL криптирането вие защитавате данните минаващи по мрежата.

HL-4140CN