

Brother HL-2135W работи с вас за една по-добра околна среда

Нашата ангажираност към опазването на околната среда намира изражение в множество еко функции, сертификати и награди, които имат устройствата ни:

- **Отделни тонер и барабан:** еко функция, позволяваща да ползвате по-малко тонер с цел намаляване на разходите
- **Режим пестене на тонер** - функция намаляваща разхода на тонер
- **N-in-1 Print:** Сnižавате употребата на хартия като отпечатвате документи от много страници върху една единствена
- **Deep Sleep Mode3:** Режим, в който консумацията на енергия е по-малко от 1W, което е 68 пъти по-малко в сравнение със стандартния режим „Готовност“



Общи характеристики

Технология	Електрофотографска лазерна
Лазер	Лазерен продукт клас 1 (IEC 60825 - 1:2007)
Скорост на печат А4 Еднострочно	До 20 стр/мин
Време за загреване	По-малко от 7 сек. (От режим sleep)
Време за отпечатване на първа страница	По-малко от 10 секунди (От режим готовност)
Резолуция	HQ1200 (2,400 x 600), 600 dpi
Процесор	200 MHz (ARM9)
Памет	16MB
Безжичен интерфейс	IEEE 802.11b/g (Infrastructure Mode/Adhoc Mode)
Емулация	GDI (хост базирана)

Боравене с хартията

Подаване на хартия	Стандартна тава за хартия за 250 листа Слот за ръчно подаване на 1 лист
Извеждане на хартия	100 листа (с лицевата страна надолу) 1 лист (с лицевата страна нагоре) Прав път на хартията

Спецификации на хартията

Видове носители	Стандартна тава за хартия - Тънка хартия, Обикновена хартия, плътна хартия, рециклирана хартия, Слот за ръчно подаване - Тънка хартия, Обикновена хартия, Дебела хартия, плътна хартия, Рециклирана хартия, Гликове, Етикети,
Тегло на носителя	Стандартна тава за хартия - 60 - 105 g/m ² (16 - 28 lb) Слот за ръчно подаване - 60 до 163 g/m ² (16 до 43 lb)
Размери на носителя	Стандартна тава за хартия - А4, Letter, B5 (ISO/US), A5, A5 (Long Edge), B6 (ISO), A6, Executive Слот за ръчно подаване - ширина 76.2 до 216 mm, дължина 116 до 406.4 mm;

Консумативи

Тонер в комплекта	700 страници*
Стандартна тонер касета [TN-2010]	1000 страници*
Барабан [DR-2200]	До 12,000 страници

Поддържани операционни системи

Windows®	Windows® 7 (32 & 64 битови версии), Windows Vista® (32 & 64 битови версии), Windows® XP Professional (32 & 64 битови версии), Windows® XP Home Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 битови версии) Windows® Server 2003 (32 & 64 битови версии) Windows® 2000 Professional
Macintosh	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x, 10.7x Server
Linux	CUPS & LPD/LPRng печатаща система (работна среда x86, x64)

Мрежа

Web базирано управление	Управление на сървър за печат от Web браузър
BRAdmin Light	Управление на сървър за печат за Windows® и Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x, 10.7x
E-mail известяване	Известия изпратени до E-mail адрес при евентуална невъзможност за печат
Driver Deployment Wizard	Бърз и лесен начин за разполагане на драйвери за принтер с Windows® PC
BRAdmin Professional 3	За управление в LAN/WAN мрежа

Мрежови протоколи и защита на безжична мрежа

Протоколи	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Протоколи поддържани от IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1 / v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP, ICMP, Web Services (Print), LLTD responder
Протоколи поддържани от IPv6	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port 9100, IPP, FTP server, SNMPv1 / v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD responder, Web Services (Print)
Защита на безжична мрежа	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH
Мрежова настройка	Intel My WiFi Technology, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS), Wi-Fi Certification Mark License

Характеристики на драйвера на принтера (Само за WINDOWS®)

N-up печат (Windows® Mac)	Намалява 2, 4, 9, 16 или 25 А4 страници до 1 А4 страница (Mac - 2, 4, 6, 9, или 16)
Печат на плакат	Увеличава 1 А4 страница до плакат, използвайки 4, 9, 16 или 25 А4 страници
Печат на горен и долен колонтитуп	Разпечатва документи с час и дата или ID на потребителя
Печат на воден знак	Добавете определен текст или съобщение към документа като воден знак
Ръчен двустранен печат	Печат от двете страни на листа чрез ръчно обръщане на листа
Печатане на книжка	Печат лесен за четене, разпечатване на професионален документ в А5 формат използвайки ръчно обръщане на листа.

Околна среда

Консумация на електроенергия	421W при печат, 62W режим "Готовност", 0,9W режим Deep sleep* (2,8W когато безжичната мрежа е активирана)
ТЕС стойност	0,913kWh на седмица
Ниво на шума	Налягане на звука (при печат) по-малко от 53dBA по-малко от 31 dBA в режим готовност Сила на звука - по-малко от 6,4B при печат по-малко от 4,54B в режим готовност
Екологичност	Power save - по-малко енергия, когато не се ползва Toner save - по-малък разход на тонер
Препоръчително месечно натоварване	250 до 1,600 страници



Размери / Тегло

С кашон	475(Ш) x 454(Д) x 331(В) mm / 8.0kg
Без кашон	368(Ш) x 360(Д) x 183(В) mm / 6.7kg

HL-2135W

brother®
at your side

БЪРЗА СВЪРЗАНОСТ ВЪВ ВАШИЯ ОФИС



**HL-2135W - КОМПАКТЕН ПРИНТЕР
С БЕЗЖИЧНА МРЕЖОВА СВЪРЗАНОСТ.
УВЕЛИЧАВАТЕ ПРОДУКТИВНОСТТА
И СПЕСТЯВАТЕ ВРЕМЕ.**

Характеристики подпомагащи работния процес

- Висока скорост на печат до 20 стр/мин
- Безжична мрежова свързаност
- Отпечатване на първа страница - по-малко от 10 секунди
- Капацитет на хартията - 250 листа
- Резолуция 2,400 x 600dpi

* Посочения капацитет е съгласно ISO/IEC 19752, ² Безплатно сваляне от <http://solutions.brother.com>, ³ Налично само безжичната мрежа изключена

Контакт:

brother®
at your side

Brother Central and Eastern Europe G.m.b.H

Представителство за България

ул. Пирински проход 61, вх. А, ет. 3, офис 2

Тел: +3592 958 35 25 Факс: +3592 850 41 41

Уеб-сайт: www.brother.bg

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Компактен монохромен лазерен принтер

HL-2135W е създаден за ваше удобство. Улеснява работния процес благодарение на безжичната мрежа, с която ползвате принтера от всяка точка в офиса.

КОМПАКТЕН

С ергономичния си дизайн принтерът HL-2135 се помещава навсякъде и е много подходящ за малки офисни пространства.

ГЪВКАВ

Слотът за ръчно подаване на хартия създава удобство при работа с различни медии, включително пликосе за писма или по-тънка нестандартна хартия. Капацитетът на стандартната тава за хартия от 250 стр. дава възможност за не толкова често зареждане с хартия.

СПЕСТЯВАЩ СРЕДСТВА

Наличието на стартов тонер за 1000 стр., заедно с отделно сменящият се барабанен модул водят до изключително ниска цена на печат, което рефлектира също и в много по-ниска цена на притежание на принтера. В допълнение са и множество функции за намаляване на разхода като режим „Пестене на тонер“ и „Печат N в 1“, позволяващи чувствително намаление на стойността на печат.



ПРОДУКТИВЕН

Разпечатването на първата страница за по-малко от 10 сек и впечатляващата скорост на печат от 20 стр./мин ви гарантират, че ще разпечатате нещата си лесно и в срок.

ПРОФЕСИОНАЛЕН

Благодарение на високата резолюция на печат от 2400x600 dpi ще разпечатате ясен текст, ще имате прецизна рачпечатка, с видими и най-малките детайли. Може да отпечатате професионални отчети и презентации от всяка точка в офиса благодарение на безжичната свързаност.

НАДЕЖДЕН

HL-2135W осигурява изключително качество и изпълнение и задоволява нуждите на натоварения офис.

Решения за управление

HL-2135W - принтер с множество функции за управление и администриране

- **BRAdmin Professional** - Усъвършенствана програма за дистанционно наблюдение и настройка на Вашия принтер. Диагностицира състоянието на устройството, независимо от неговата отдалеченост, и изпраща автоматични предупреждения по и-мейл за състоянието му. Така знаете за потенциалните проблеми преди още да са възникнали.
- **Уеб базирано управление** - Вграден уеб сървър дава възможност за лесно управление на устройството през уеб браузър.
- **Бърза инсталация на безжичната мрежа** - благодарение на лесната и интуитивна инсталация, която се стартира от диска (част от окомплектовката на устройството), губите много по-малко време, за да се свържете към безжичната мрежа. Това подобрява Вашата продуктивност и Ви оставя свобода да се концентрирате върху основната си работа.

Безжична мрежова свързаност с едно натискане

Компактен и на изгодна цена
Brother **HL-2135W** е надежден
помощник в офиса.

