

brother[®]
at your side

Серия HL-2100

Професионални, компактни
лазерни принтери с или без
мрежова карта.



HL-2140



HL-2150N



HL-2170W

Серия HL-2100

Икономични монохромни лазерни принтери за един или повече потребители. Серията HL-2100 Ви предлага висока скорост и професионално качество на печат чрез компактни устройства с издържан стилизиран дизайн.

- Скорост до 22 стр/мин за черно-бял печат
- Резолюция на печат 2400 × 600 dpi
- Високоскоростен USB 2.0 интерфейс
- Тава за хартия за 250 листа
- Отделна тонер касета и барабан
- Мрежова карта 10/100 Base-TX (HL-2150N/2170W)
- Безжична мрежова карта IEEE802.11b/g (HL-2170W)

Серия HL-2100 - Професионални, компактни лазерни принтери с или без мрежова карта.

Монохромните лазерни принтери с отделна тонер-касета и барабан позволяват ниски потребителски разходи, независимо дали работите вкъщи или в малък офис. Ако високото качество и икономичност са важни за Вас, серията HL-2100 на Brother е на ваша страна.

Серията е съвместима както с Windows® така и с Mac®, а високоскоростния USB 2.0 интерфейс дава възможност за лесно свързване с повечето модерни устройства, включително портативни персонални компютри. Тавата с капацитет за 250 листа позволява печат на големи задачи без хартията да свършва, а ръчното подаване Ви дава възможност за работа с пликве, етикети и др.

Както HL-2150N, така и HL-2170W могат да се използват в мрежа - HL-2170W дори разполага с вградена безжична мрежова карта. По този начин повече потребители едновременно могат да използват един принтер и да печатат от различни местоположения.

Устройствата се инсталират лесно с помощта на "Ръководство за бързо инсталиране", така че Вие може да започнете с печата на документите при висока резолюция и скорост до 22 стр/мин.



Технически характеристики

Общо	
Технология	Електрофотографска
Скорост на печат A4	До 22 стр/мин
Първа страница	Под 10 секунди
Резолюция	2400 x 600 dpi (HQ 1200), 600 dpi, 300 dpi
Процесор	181 MHz
Памет	HL-2140: 8 MB HL-2150N: 16 MB HL-2170W: 32 MB
Интерфейс	Високоскоростен USB 2.0
Мрежова карта	HL-2150N/2170W: 10/100 Base-TX
Безжична мрежова карта	HL-2170W: Безжична мрежа IEEE802.11b/g (Infrastructure-режим/Adhoc-режим)
IPv4 - поддържани протоколи	TCP/IP, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, NDS-Resolver, mDNS, LLNMR-Responder, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP-Server, POP преди SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP-клиент, ICMP, Web-услуги
IPv6 - поддържани протоколи	TCP/IP, NDP, RA, DNS-Resolver, mDNS, LLNMR-Responder, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP-Server, POP преди SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP-клиент, ICMPv6, Web-услуги
Безжичен Easy Setup	HL-2170W: Secure Easy Setup (SES), Wi-Fi Protected Setup (WPS), AirStation OneTouch Secure System (AOSS)
Език на принтера/емулация	HL-2140: GDI HL-2150N/2170W: PCL6-емулация
Интегрирани шрифтове	HL-2150N/2170W: PCL6 - 49 скалируеми видове шрифт, 12 Bitmap-видове шрифт, 11 баркод шрифта
Дисплей	4 светодиода: тонер (жълт), барабан (жълт), грешка (червен), старт (син)
Управление на хартия	
Подаване на хартия	Стандартна тава за хартия 250 листа Ръчно подаване на хартия - лист по лист
Изход на хартията	100 листа (предна страна указваща надолу)
Характеристики на хартията	
Тип хартия	Стандартна тава за хартия: Нормална, глянцурена, рециклирана хартия, Фолио (до 10 страници) Ръчно подаване: Нормална, глянцурена, рециклирана хартия, пликве, етикети, фолио
Тегло на хартията	Стандартна тава за хартия: 60 до 105 g/m ² Ръчно подаване: 60 до 163 g/m ²
Размер на хартията	Стандартна тава за хартия: A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), A6, Etc Ръчно подаване: Ширина: 76,2 мм до 220 мм Дължина: 116 мм до 406,4 мм

Драйвер за принтер - софтуер

Windows	Windows Vista, Windows XP Professional (32 & 64 Bit-изпълнения) / XP Home Edition, Windows Server 2003 (32 & 64 Bit-изпълнения), Windows 2000 Professional
Macintosh	Brother Laser драйвер за Mac OS X 10.2.4 или по-нова версия
Linux	GDI драйвер за принтер за Linux

Драйвер за принтер - функции

N-Up-печат	Намаляване на 2, 4, 9, 16 или 25 страници до 1 A4 страница
Печат на плакати	Увеличаване на 1 A4 страница до плакат с помощта на 4, 6, 16 или 25 A4 страници
Печат на воден знак	Печатайте документи с предварително дефиниран или дефиниран от потребителя текст
Настройка бърз печат	Изберете настройката за бърз печат в драйвера
Ръчен двустранен печат	Ръчен двустранен печат
Статус монитор	Показва в даден случай грешка в диалогов прозорец на Вашия компютър
Помощни програми	HL-2150N/2170W: Web базирано управление/Управление на мрежовата карта посредством Web-Browser HL-2150N/2170W: Driver Deployment Wizard - бърз и удобен начин, да инсталирате драйверите за принтер Brother на мрежови компютър под Windows HL-2150N/2170W: BRAdmin Light - Мрежово управление за Windows и Mac OS X 10.2.4 или по-нова версия HL-2150N/2170W: BRAdmin Professional - за мрежово управление HL-2150N/2170W: Web BRAdmin Professional - Мрежово управление за Windows IIS(4.0/5.0)-Modus
Помощни програми (сваляне) http://solutions.brother.com	

Консумативи

Включена тонер-касета	приблизително 1500 страници* (HL-2140 до приблизително 1000 страници*)
Стандартна тонер-касета	TN-2110: приблизително 1500 страници*
Тонер касета с висок капацитет	TN-2120: приблизително 2600 страници*
Барабан	DR-2100: приблизително 12000 страници



Размери/Тегло

С опаковка (Ш x Д x В)	475 x 454 x 360 мм / 8,4 кг
Без опаковка(Ш x Д x В)	368 x 361 x 170,5 мм / 6,8 кг

Друго

Консумация на електроенергия	Печат: 460 W Режим "Standby": 80 W Режим "Sleep": 5 W (HL-2140), 7 W (HL-2150N), 8 W (HL-2170W)
Ниво на шума	Звуково налягане: LpAm = 51 dBA при печатане, 27 dBA в Standby Сила на звука: LWAd = 6,7 Bel при печатане, 4,5 Bel в Standby
Екологичност	Пестящ електрическа енергия: Изразходва по-малко енергия, когато не е в употреба Пестящ тонер: Намалено изразходване на тонер
Характеристики	Лазерен продукт Клас 1 (IEC 60825-1:2001)

* в съответствие с ISO/IEC 19752

Търговец:

brother
at your side

Brother International Austria GmbH

Представителство за България

1680 София, ул. Пирински проход 61, вх. А, ет. 3, офис 2

Тел. +359 2 958 35 25

Интернет-страница:

Интернет страница за поддръжка и решения:

Всички спецификации при даване за печат са правилни. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Всички имена на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Факс +359 2 840 41 41

<http://www.brother.bg>

<http://solutions.brother.com>