

brother[®]
at your side



Чернобят
мултифункционален
лазерен принтер с факс

MFC-7320, MFC-7440N, MFC-7840W

Стилен и компактен



MFC-7320

MFC-7440N

MFC-7840W

- MFC-7320
- MFC-7440N
- MFC-7840W

Мултифункционалните машини предлагат голямо количество функции, проектирани да облекчат работата във Вашия офис.

- Печат, изпращане по факс, копиране, цветно сканиране
- Свързване с жична и безжична мрежа (MFC-7840W)
- Мрежова готовност (MFC-7440N) до 22 стр/мин скорост на печат и копиране
- До 35 листа автоматично подаващо устройство (ADF)
- HQ1200dpi резолюция на печат, 32MB памет

2 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

MFC-7320 MFC-7440N MFC-7840W




PRINT



FAX



COPY



SCAN

- Чернобял печат, изпращане на факс и копиране
- Цветно сканиране
- Свързване с жична и безжична мрежа (MFC-7840W)
- Свързване с жична мрежа (MFC-7440N)
- До 22 стр/мин скорост на печат и копиране
- Капацитет до 250 листа хартия
- До 35 страници автоматично подаващо устройство (ADF)
- Високоскоростен USB 2.0
- HQ1200 dpi резолюция на печат
- Отделен тонер и барабан
- 8 номера за набирање с едно докосване, 200 бързи номера
- памет до 32MB
- ScanSoft® Paperport® 11 SE с OCR за Windows®
- Newsoft® Presto!® PageManager7 за Macintosh®
- PCL®6 & BR-Script3 (Postscript®3 Language емуляция)



Всички продукти са оборудвани изцяло с най-новите функции, както и със спестяващите разходи предимства на чернобелия лазерен печат, Мултифункционалните машини Ви дават възможност да се насладите на предимствата на високото качество, пълното цветно сканиране чрез използване на следните опции:

Сканиране към файл: можете да спестите време като сканирате документи към предварително определено място във Вашия компютър. Можете даже да запазвате в много формати, включително jpeg, pdf и gif.

Скан към e-mail: Сканирайте Вашите документи към Вашето e-mail приложение за да бъдат изпратени като прикачени файлове.

Сканиране към OCR (Оптично разпознаване на символи): ако трябва да редактирате вече отпечатан документ, можете да го сканирате и автоматично да го преобърнете в текст, готов за обработка във Вашата предпочитана програма за текстова обработка, напр. Microsoft® Word.

Сканиране към изображение: сканирайте изображения директно към Вашата програма за изображения или снимки, готови за запазване, редактиране или печат.

Сканиране към FTP: тази функция Ви спестява време и усилия като Ви дава възможност да сканирате документите и изображенията си директно към FTP сървър (само в мрежа).



Висококачествено цветно или чернобяло сканиране.

Допълнителни функции



Други софтуерни характеристики

Многофункционалните машини идват със серия от софтуерни функции, включително възможност за намаляване или увеличаване на Вашите единични или многостранични документи.

Печат на постери: При необходимост печатът на постери Ви дава възможност да увеличите една страница A4 на постер, използвайки 4, 9, 16 или 25 страници.

N в 1: това Ви позволява да намалите 2, 4, 9, 16 или 25 страници A4 в една A4 страница.

Усъвършенствани функции на копиране

В допълнение към по-горното, можете също така да имате полза от следните усъвършенствани функции за копиране.

Намаляване/увеличаване: намалявайте или увеличавайте лесно Вашите копирани документи от 25% до 400%, със стъпка 1%.

Събиране и сортиране: ако трябва да направите няколко копия на документ с няколко страници, тогава функцията за събиране и сортиране може автоматично да подреди страниците в правилен ред, така че да не губите време да го правите на ръка.

Характеристики на факса

Ние предлагаме широка гама от функции, за да направим изпращането на факсове лесно.

Бързо набиране: За удобство можете да запазите до 200 бързи набирания, използвайки цифровата клавиатура.

Набиране с едно докосване: 8 от Вашите най-често използвани факс номера могат да бъдат запазени и набирани с докосване на бутон.

PC-Fax: PC-Fax Ви дава възможност да сканирате документи към Вашия компютър и Ви помага да конфигурирате, добавяте, променят или изтриват контакти от вашата адресна книга.

I-Fax / Scan to e-mail server: С възможност за теглене от Brother's Solutions Centre, тези функции Ви позволяват да използвате силата на Вашата мрежа. I-Fax Ви позволява да пращате факсове през Интернет към други съвместими факс-машини, докато Scan to e-mail server прави възможно да изпращате документи директно на друг e-mail адрес. Нещо повече, Вие даже не се нуждаете от телефонна линия.

Насладете се на предимствата на пълната мрежова свързаност MFC-7440N и MFC-7840W

С пълната жична (MFC-7440N) и безжична (MFC-7840) мрежова свързаност Вие може да превърнете вашите много машини в машина на работна група. Конструирани за интегриране с повечето мрежи и поддържащи индустриалните стандарти за скорост и протоколи, наличните функции на машината лесно могат да бъдат достъпни от Вашата фирмена работна група. Brother осигурява набор от средства, които да Ви помогнат да управлявате Вашите мрежово свързани продукти, като Web Based Management и BRAdmin Professional. Посетете <http://solutions.brother.com> за повече информация.

Осигурете бъдещето на организацията си с MFC-7840W

Ако Вашият офис все още не е безжичен, можете независимо от това да се наслаждавате на предимствата на MFC-7840W, като използвате неговата възможност за жична мрежа. След това, когато сте готови да направите преминаване към безжичен офис, ще имате всичко на разположение, като по този начин осигурите бъдещето на организацията си.

SES / AOSS / WPS: Когато биват използвани със съвместим рутер, тези функции правят свързането на Вашия MFC-7840W към Вашата безжична мрежа много по-лесно.

Сигурно функционално заключване

Нещо повече, MFC-7840W идва с функция за сигурно функционално заключване. Това дава на администратора силата да реши кой потребител коя характеристика на машината може да използва; печат, копиране, сканиране, факс или PC-Fax. Достъп може да бъде даден лесно чрез използване на четирицифрен PIN код.



Добре видим задно осветен LCD дисплей.



Автоматично листоподаващо устройство - идеално при изпращане на факс, копиране или сканиране на документи с много страници.

MFC-7320, MFC-7440N, MFC-7840W Чернобял многофункционален лазерен принтер с факс

Малките, компактни мултифункционални машини дават възможност на натовареният малък офис да печата, изпраща факсове, копира и сканира, използвайки пълна жична свързаност.

Те не само са с добра цена, а предлагат и високо качество - със скорост на печат до 22 стр/мин при резолюция HQ 1200dpi. Съвместимост и с двете операционни системи Windows и Mac, а Ръководството за бърз старт ще Ви помогне да печатате за нула време.

Класическият скенер и автоматично листоподаващо устройство за 35 страници означават, че нашите уреди могат да поемат с леснота разнообразието от задачи, докато 250-листовото чекмедже за хартия ще Ви спести ценно време за презареждане на устройството.

Високоскоростният USB 2.0 интерфейс позволява бърза връзка с повечето модерни устройства, включително лаптопи, като с памет до 32MB, заедно с безжична (MFC-7840W) и жична (MFC7440N) мрежова връзка, позволява цялата Ви работна група да използва предимствата на многото характеристики на устройството.

Всички продукти идват с отделен тонер и барабан, което означава, че трябва да смените тонера или барабана само когато е необходимо, като по този начин намалявате текущите разходи. Като има възможност за използване на тонер касета с голям капацитет, която ще ги намали още повече.

За да постигнете висококачествен печат, винаги използвайте оригинални консумативи Brother.



MFC-7320



MFC-7440N



MFC-7840W

Технически характеристики

Общо	
Технология	Електрофотографска
Тип	Монохромнен лазерен
Капацитет на памет	MFC7320: 16MB MFC7440N/MFC7840W: 32MB
Време за загряване	До 18 сек. (от режим Sleep)
Интерфейс	Високоскоростен USB 2.0
Мрежа	MFC7440N/MFC7840W: 10/100 Base-TX, Wireless LAN, IEEE802.11 b/g (Инфраструктура, Режим/Adhoc Режим)
Протоколи	MFC7440N/MFC7840W: TCP/IP (IPv4 & IPv6)
IPv4 Поддържани протоколи	MFC7440N/MFC7840W: TCP/IP, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS, mDNS, LLNMR, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP сървър, POP преди SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP клиент, ICMP
IPv6 Поддържани протоколи	MFC7440N/MFC7840W: TCP/IP, NDP, RA, DNS, mDNS, LLNMR отговарящо устройство, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP сървър, POP преди SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP клиент, ICMPv6
Безжичен Easy Setup	MFC7840W: Secure Easy Setup (tm) (SES), Wi-Fi Protected Setup (tm) (WPS), AirStation OneTouch Secure System (tm) (AOSS)
Защита на безжична мрежа	MFC7840W: WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP & AES), LEAP
Дисплей	LCD, 2 линии, 16 символа, задно осветен
Монохромнен принтер	
Скорост на печат A4	MFC7320: до 18 стр/мин MFC7440N/MFC7840W: до 22 стр/мин
Резолюция	HQ1200 (2,400 x 600), 600dpi, 300dpi
Време за отпечатване на първа страница	По-малко от 10 сек.
Емулация	MFC7320/MFC7440N: GDI MFC7840W: PCL 6 & BR-Script3 (Postscript 3 Language емулация)
Резидентни шрифтове	MFC7840W: PCL 6 - 49 мащабиращи шрифта, 12 шрифта битмап, 11 баркода BR-Script3: PS съвместими шрифтове: 66 шрифта
Монохромна копирна машина	
Скорост на копиране A4	MFC7320: до 11 копия/мин MFC7440N/MFC7840W: до 22 копия/мин
Резолюция	До 600 x 600dpi
Време за отпечатване на първо копие	По-малко от 15 сек. (от режим готовност)
Сбиране и сортиране	Сбиране на куп
Съотношение намаляване/увеличаване	Умалчаване и увеличаване на документи от 25% до 400% използвайки 1% увеличение
Цвятен скенер	
Резолюция	600 x 2,400 dpi (от стъклото на скенера), 600 x 600 dpi (от ADF)
Резолюция (Увеличена)	19,200 x 19,200dpi
Сива скала	256 оттенъка на сивото са на разположение за изпращане на факс, копиране и сканиране.
Наситеност на цвета	48 bit вътрешно, 24 bit външно
Функции на сканиране	MFC7320: Сканиране към E-mail/OCR/Изображение/Файл, MFC7440N / MFC7840W: Сканиране към E-mail/OCR/Изображение/Файл/E-mail сървър *
Факс	
Скорост на модема	MFC7320/MFC7440N: 14,400bps (G3), MFC7840W: 33,600bps, Super G3
Интернет факс (I-Fax)**	Изпращайте документи по факс навсякъде MFC7320/MFC7440N: 14,400bps (G3) MFC7840W: 33,600bps, Super G3 по света чрез Интернет без използване на телефонна линия
Факс/Телефон превключвател	Бързо набиране
Ускорено и групово набиране	Автоматично разпознаване на приемане на факс и телефон 8 (4 x 2) места До 200 скоростни позиции и до 8 групи
Автоматично пренабиране	Автоматично преизбира номера, ако линията е заета
Памет за предаване/приемане	MFC7320/MFC7440N: до 400 страници (ITU-T тестова таблица, стандартна резолюция, MMR), MFC7840W: До 500 страници (ITU-T-Test Chart, Стандартна резолюция, JBIG)

Режим за коригиране на грешки (ECM)	Повторно изпращане при неуспех, като изпращащият факс също използва ECM
Пренасочване & въстановяване на факс PC-FAX***	Да Изпращайте и получавайте факсове от Вашия персонален компютър (необходима е телефонна линия)
Управление на хартия	
Капацитет на входящата хартия	250 листа стандартна тава за хартия слот за ръчно подаване на 1 лист
Капацитет на изходящата хартия	35 листа автоматично подаващо устройство (ADF) 100 листа (надолу с лицевата страна)
Характеристики на хартията	
Тип хартия	Стандартна тава за хартия - обикновена хартия, рециклирана хартия, прозрачни фолия (до 10 страници) Слот за ръчно подаване - обикновена хартия, документна хартия, рециклирана хартия, пликосе, етикети, прозрачни фолия.
Тегло на хартията	Стандартна тава за хартия - 60 - 105 g/m2 (16 - 28 lb) Слот за ръчно подаване - 60 - 163 g/m2 (16 - 43 lb)
Размер на хартията	Стандартна тава за хартия - A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6(ISO), A6, Exe Слот за ръчно подаване ширина 76.2 до 220 мм, дължина 116 до 406.4 мм
Драйвер за принтер - софтуер	
Windows *	Windows Vista *, Windows * XP Professional (32 & 64 bit версии) / XP Home Edition, Windows * 2000 Professional, MFC7440N, MFC7840W: Windows Vista *, Windows * XP Professional (32 & 64 bit версии) / XP Home Edition, Windows * 2000 Professional
Macintosh *	Mac OS X * 10.2.4 или по-висока
Linux**	Драйвър за принтер за Linux
Функции	
N-Up-печат	Намалявате 2, 4, 9, 16 или 25 A4 страници на 1 A4 страница
Печат на плакати	Увеличавате 1 страница A4 към постер, използвайки 4, 9, 16 или 25 A4 страници
Печат на воден знак	Печатайте документи с предварително определен текст или съобщения, дефинирани от потребителя
Макро функция	MFC7840W: Автоматично повтарящи се задачи, като печатане на фирмена бланка за писмо
Бърза настройка на принтера	Бързо избиране на опциите за печат в драйвера.
Ръчен дуплекс	Ръчно печатане от двете страни на листа
Secure печат	MFC7440N/MFC7840W: Защита за Вашите документи за печат
Защитна функция заключване	MFC7840W: Ограничаване функциите на устройството, само като факс или копираща машина, към избрани потребители (до 10 потребителя)
Допълнителни софтуерни възможности	
Web базирано управление	MFC7440N/MFC7840W: Управление на сървър за принтер чрез Web browser
Driver Deployment Wizard	MFC7440N/MFC7840W: Бърз и лесен начин за инсталиране на принтерски драйвери Brother на мрежово свързани Windows * PC
BRAdmin Light	MFC7440N/MFC7840W: Print Server Management за Windows * или Mac OS X * 10.2.4 или по-висок
BRAdmin Professional**	MFC7440N/MFC7840W: За мрежово / безжично управление
Консумативи	
Стартов тонер	MFC7320: Приблизително за 1000 страници* MFC7440N/MFC7840W: Приблизително за 1500 страници*
Стандартна тонер-касета	TN-2110: Приблизително за 1500 страници*
Тонер касета с голям капацитет	TN-2120: Прибл. 2,600 страници*
Барабан	DR-2100: Прибл. 12,000 страници
Размери/Тегло	
С опаковка	550(W) x 510(D) x 520(H) / 14.9kg
Без опаковка	428(W) x 396(D) x 304(H) mm / 11.1kg
Друго	
Консумация на електроенергия	320W копиране 75W в готовност MFC7320: 9W режим sleep MFC7440N: 10W режим sleep MFC7840W: 12W режим sleep
Ниво на шума	Звуково налягане - по-малко от 53dBa при печат, по-малко от 32dBa в готовност Ниво на звука - по-малко от 6.2B при печат, по-малко от 4.4B в готовност
Екологичност	Power Save - консумира по-малко енергия когато не се използва Toner Save - намалява използването на тонера

* Прибл. тегло на касетата е споредено с ISO/IEC 19752 (letter/A4)
** Възможност за безжично управление за изтегляне може да намерите от <http://solution.brother.com>
*** Използването е само за Windows

brother
at your side

Brother International Austria GmbH
- Представителство за България

ул. Пирински проход 61, вх. А, ет. 3,
офис 2, 1680 София
Tel: +359 (2) 958-35-25
Fax: +359 (2) 850-41-41

Интернет-страница: www.brother.bg

Всички спецификации са в сила по време на отпечатването. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd.
Имената на продуктите марки са регистрирани търговски марки или търговски марки на техните съответни компании.