



Компактно 4 в 1 монохромно лазерно
мултифункционално устройство
MFC-L2752DW



PRINT



COPY



SCAN



FAX



WIRELESS

www.brother.bg

Компактно 4 в 1 монохромно мултифункционално устройство

MFC-L2752DW е чудесно решение за един малък и домашен офис, нуждаещ се от множество функции. Тихо, компактно, настолно устройство с жична и безжична мрежова свързаност, автоматично двустранно листоподаващо устройство, функции сканиране и копиране и NFC свързаност за бърз и лесен мобилен печат.

MFC-L2752DW



Основни функции:

- Бърза скорост на печат до 34 стр/мин
- Автоматични двустранни печат, копиране и сканиране
- Тава за хартия за 250 листа
- Автоматично листоподаващо устройство за 50 листа
- Вградени жична и безжична мрежова свързаност
- NFC свързаност за бърз и лесен мобилен печат
- Тонер в комплекта за до 1,200 стр.*
- 6.8 см цветен сензорен дисплей
- 256MB памет

Устройство създадено за офиса на бъдещето

MFC-L2752DW – създадено да повиши ефективността, с бърза скорост на печат от 34 стр./мин., автоматичен двустранен печат, ADF за 50 листа за автоматични двустранни печат, копиране и сканиране. Спестявате време чрез печат от и сканиране към популярни облачни приложения, като Dropbox, Google Drive™, Evernote, OneNote и др. директно през 6.8 см. сензорен дисплей, и за още по-голямо удобство на него имате възможност за създаване на до 12 преки пътища по Ваш избор. Допълнително има и вградена NFC свързаност за бърз и удобен печат от мобилно устройство.

Добрият избор

MFC-L2752DW идва с тонер с капацитет за до 1,200 стр. и множество удобни функции. Постигате професионално качество, пестите време и намалявате разходите.

Безшумно

Безшумен печат, на по-малко от 50db, най-ниският в този клас, и то без компромис в скоростта или качеството на разпечатките. Позволява да поставите устройството до вас на бюрото и да работите необезпокояван.

Създадено да издържи

Създадено да издържи MFC-L2752DW работи с мисъл за вас и вашия бизнес. Изработено от издръжливи материали и със здрав корпус, това е устройство на което може да разчитате и спокойно да се концентрирате върху важното в бизнеса.

* Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752

Общи характеристики

Технология
Електрофотографска лазерна

Класификация

Лазерен продукт клас 1 (IEC60825-1:2014)

Процесор
600MHz

Памет
256MB

Жична мрежова свързаност
10Base-T/100Base-TX

Безжична мрежа
IEEE 802.11b/g/n

Контролен панел
6.8 см цветен сензорен дисплей

Интерфейс
Hi-Speed USB 2.0

Преки пътища
12

Печат

Стандартна скорост на печат (A4)
До 34 стр/мин

Скорост на печат двустранно (A4)

До 16 стр/мин (8 листа в минута)

Резолюция
До 1,200 x 1,200 dpi

Тих режим
Намалява шума при печат чрез намаляване на скоростта до 13 стр/мин

Автоматичен двустранен печат - Печат от двете страни на листа

Време за излизане на първа разпечатка

По-малко от 8.5 сек. от режим Готовност

Време за загряване
По-малко от 9 сек. от режим sleep mode

Езици за печат
PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™ Language Emulation), PDF версия 1.7

Вградени шрифтове (PCL)
73 мащабируеми шрифта, 12 растерни шрифта, 16 баркода

Вградени шрифтове (Postscript)
66 мащабируеми шрифта

Вградени баркодове (PCL)
Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet, Post Net (US-PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

Функции на принтера

Печат N в 1³

Печат на плакат⁴

Печат на воден знак⁴

ID печат⁴

Ръчен двустранен печат⁴

Печат на книжка⁴

Профили за принтиране³

Печат в черно⁴

Печат и създаване на архив⁴

Драйвер за принтер

Windows®
Windows® 10 (32 & 64 bit editions)
Windows® 8 (32 & 64 bit editions)
Windows® 7 (32 & 64 bit editions)
Windows® Server 2016 (32 & 64 bit editions)*
Windows® Server 2012, 2012R2 & 2008R2*
Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions)*

Macintosh⁵
macOS 10.8.x или по-висока

Linux⁵
CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions)

PostScript Универсален драйвер за принтер
Драйвер за Windows®, който позволява печат към всяка мрежа или локално свързан Brother лазерен принтер, който поддържа PostScript

PCL драйвер
Универсален PCL XL драйвер

* Само Windows® Server поддържа мрежови печат

1 Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.

2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

3 Windows® и Mac® само. 4 Windows® само.

5 Опционално за сваляне.

6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

7 Изисква Brother софтуер.

8 Трябва да е уеб свързано.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Стандартно боравене с хартията

Подаване на хартия²
Стандартна тава - 250 листа
Слот за ръчно подаване – 1 лист

Автоматично листоподаващо устройство (ADF)
50 листа

Извеждане на хартия²
С лицето надолу - 120 листа
С лицето нагоре
(прав път на хартията) - 1 лист

Спецификации на хартията

Видове хартия и тегло
Стандартна тава - обикновена и рециклирана хартия (между 60 - 163g/m²)

Слот за ръчно подаване
обикновена, рециклирана, висококачествена, с етикети, пощ.пликове (между 60 - 230g/m²)

Двустранен печат
обикновена и рециклирана хартия (между 60 - 105g/m²)

Печат на пощенски пликосе и етикети
Да, от слота за ръчно подаване: за 1 плик / лист

Размери на хартията
Стандартна тава
A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive

Слот за ръчно подаване
Ширина: 76.2 мм до 215.9 мм
Дължина: 127 мм до 355.6 мм

Двустранен печат
A4

Мобилни / Уеб базирани печат и сканиране

Brother iPrint&Scan (Android)

Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)

Brother iPrint&Scan (Windows® Phone)

Brother Print&Scan (Windows® 8,10 & RT)

Google Cloud Print 2.0

CreativeCentre⁸

Apple AirPrint

Brother Print Service Plugin

Mopria

Web Connect⁸

Копиране

Скорост - (A4)
До 34 копия/мин.

Време за излизане на първо копие - по-малко от 10 сек. от режим Готовност

Резолюция
До 600 x 600dpi

Много копия / Събиране/Сортиране
Прави до 99 копия на всяка страница / Събира или сортира

Увеличаване/Намаляване
Увеличава или намалява размера на документа от 25% до 400% с 1% стъпка

N в 1 копиране
Позволява да се намалят 2 или 4 страници до един A4 лист

2 в 1 ID копиране
Позволява копиране на двете страни на лична карта на една A4 стр.

Скала на сивото
256 нюанса на сивото (8 bit)

Копиране на касови бележки
Ясно копиране на касови бележки

Увеличаване текста на копието⁸
Прави документите четливи ако размерът на оригиналния текст е малък

1 Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.

2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

3 Windows® и Mac®

само. 4 Windows® само.

5 Опционално за сваляне.

6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

7 Изисква Brother софтуер.

8 Трябва да е уеб свързано.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Сканиране

Тип скенер

Dual CIS

Цветно и черно-бяло сканиране

Да

Скорост сканиране черно-бяло

22.5ipm (изображения в минута)

Скорост сканиране цветно

7.5ipm (изображения в минута)

Скорост на сканиране

двустранно (A4)

До 22.5 черно-бяло / 7.5 цветно ipm

(изображения в минута)

Резолюция на сканиране от ADF

До 600 x 600dpi

Резолюция на сканиране от

стъклото на скенера

До 1,200 x 1,200dpi

Увеличена

резолюция

До 19,200 x 19,200dpi

Дълбочина на цвета

16,777,216 вариации на цвета

(24 bit)

Скала на сивото

256 нюанса на сивото (8 bit)

Стандартни функции⁷

Сканиране към и-мейл, OCR, изображение, файл, FTP и мрежа.

Сканиране към облачно

приложение.

Допълнителни функции

Премахване на фон,

пропускане на празна

страница⁴, ID сканиране⁴,

сканиране 1 към 2⁴, разделяне

на PDF

Сканиране към Microsoft

Office⁸ Сканиране към

Microsoft®Word, Microsoft®

Excel и Microsoft® PowerPoint

Сканиране към PDF с

възможност за търсене

Сканиране на документи към

PDF файлове с възможност за

търсене

Сканиране към SharePoint^{4&8}

Директно сканиране към

SharePoint

Сканиране към Windows®

Web Services

Директно сканиране към

Windows® (от Windows® 7 и

нагоре) без нужда от

инсталиране на драйвер за

скенер

Драйвер за скенер

Windows®

TWAIN & WIA

Windows®10

(32 & 64 bit editions)

Windows®8.1

(32 & 64 bit editions)

Windows®8

(32 & 64 bit editions)

Macintosh⁵

TWAIN & AirPrint macOS

10.8.x или по-висока

Linux⁵

SANE (32 & 64 bit editions)

Инструменти за управление на печата

Персонализиран инсталатор⁴

Възможност за разработка и персонализиране на драйверите и софтуера

MSI инсталатор⁴

Модулни инсталатори, които могат да бъдат разпространени чрез Active Directory®

BRAdmin Light^{4&5}

LAN/WAN

Софтуер за управление

Вграден Уеб сървър

Уеб базирано управление на печата вградено в устройството

Помощник за настройка на драйвери⁴

Лесно създаване на драйвери за печат за безпроблемно разпространение в мрежата

PrintSmart Solutions (опция)

PrintSmart Cost Control

Наблюдение и управление на разходите за печат на всички Brother и други устройства

За повече информация за PrintSmart решенията посетете: www.brother.bg

Адресна книга

Бързо набиране

200 локации за и-мейл адреси и факс номера

Групово набиране

Могат да се запаметят до 20 групови комбинации

¹ Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.

² Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

³ Windows® и Mac® само. ⁴

Windows® само.

⁵ Опционално за сваляне.

⁶ Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти.

⁷ За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

⁸ Изисква Brother софтуер.

⁹ Трябва да е уеб свързано.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване.

Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Мрежа и сигурност

Мрежова свързаност

Вградена Ethernet
10Base-T/100Base-TX

Мрежова защита

SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/
TLS(SMTP, HTTP, IPP)

Безжична мрежова свързаност

IEEE 802.11b/g/n
(Infrastructure Mode /
Adhoc Mode)

Защита на безжична мрежа

SMTP-AUTH, SSL/TLS
(SMTP, HTTP, IPP), SNMP v3,
WEP 64/128 bit, WPA-PSK
(TKIP/AES), WPA2-PSK
(TKIP/AES)

Настройка на безжична мрежа

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Безжични приложения

Вертикално сдвояване

Мрежови протоколи

TCP/IP (IPv4 и IPv6)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP,
APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS
name resolution, DNS
Resolver, mDNS, LLMNR
responder, LPR/LPD, Custom
Raw Port/Port9100, SMTP
Client, IPP/IPPS, FTP Server,
SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS
server, TFTP client and server,
ICMP, Web Services (Print),
SNTP Client

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS,
LLMNR responder, LPR/LPD,
Custom Raw Port/Port9100,
IPP/IPPS, SMTP Client, FTP
Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/
HTTPS server, TFTP client and
server, ICMPv6, SNTP Client,
Web Services (Print)

И-мейл известия

Устройството автоматично
изпраща и-мейл до
определен и-мейл адрес,
който изисква внимание,
напр. когато тонера е
накрая и има нужда от
подмяна

И-мейл репорти

Редовно получаване на
репорти по и-мейл

IP филтър

Ограничаване на
определени мрежови
потребители, които да
имат или не достъп до
дадено устройство в
мрежата (IPv4 само)

Функция заключване

Защитен достъп до
контролния панел на
устройството, чрез
заключването му

Консумативи

Тонер в комплекта

1,200 стр.¹

Стандартна тонер касета

1,200 стр.¹(TN-2411)

Тонер касета с голям капацитет

3,000 стр.¹(TN-2421)

Барабан (DR-2401)

Приблизително за до
12,000 стр.

Съдържание в кашона

Тонер касета, барабан,
захранващ кабел, драйвер за
Windows®, Ръководство за
бързо инсталиране (не е
включен комуникационен
кабел)

Честотата на подмяна на
консумативите варира в
зависимост от сложността
на разпечатаната страница,
процента на покритие,
размера на хартията,
страница на задача и вида
на хартията.

Тегло / Размери

Без кашон (ШхДхВ)

410 x 398.5 x 318.5 мм -
12.0 кг.

С кашон (ШхДхВ)

580 x 517 x 434 мм -
15.1 кг.kg

Натоварване

Максимално месечно натоварване

До 15,000 стр.

¹ Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.

² Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

³ Windows® и Mac® само. ⁴

Windows® само.

⁵ Опционално за сваляне.

⁶ Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти.

⁷ За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

⁸ Изисква Brother софтуер.

⁹ Трябва да е уеб свързано.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Околна среда

Консумация на ел. енергия

Печат - 475W (260W при тих режим),
Готовност - 42W, Sleep - 6.4W,
Deep sleep - 1.1W,
Изкл. - 0.03W

ТЕС стойност

1.412kWh / седмица

Ниво на налягане на звука

Печат
49dbA,
Тих режим
44dbA,
Готовност
До 30dbA

Пестене на енергия

Устройството консумира по-малко енергия, когато е в режим Почивка

Пестене на тонер

Режим, при който се намалява разхода на тонер

Energy Star

Да

Факс

Модем

33,600bps (Super G3)

Изпращане на PC факс^{9&3}

Изпращане на факс директно от вашия компютър

Получаване на PC факс^{9&4}

Получаване на факс директно на вашия компютър

Автоматично пренабиране

Автоматично пренабиране ако линията е заета

Телефонен списък

Електронен азбучен списък на запаметените номера за бързо набиране и групови номера

Верижно набиране

Позволява на потребителя да запамята части от дълги номера в различни локации за бързо набиране

Говорител / Сила на позвъняване

3 нива и изключено

Превключване Факс / Телефон

Автоматично разпознаване на получаване на факс и телефонен сигнал

Супер фино

Осигурява качествено предаване и получаване на много малки разпечатки или линейни графики

Скала на сивото

256 нюанса (8 bit)

Контраст

Автоматичен / светло / тъмно

Активиране на дистанционен достъп

Прехвърляне на факс обаждане прието на външен телефон към факс апарата

Отложен таймер

До 50

Бързо сканиране

Приблизително 2.5 сек. за A4 лист при стандартна резолюция

Предаване от паметта

До 500 стр. (ITU-T Test Chart, стандартна резолюция, JBIG)

Получаване при липса на хартия

До 500 стр. (ITU-T Test Chart, стандартна резолюция, JBIG)

Двустранен достъп

Позволява на оператора да използва две различни функции на устройството по едно и също време

Множествено изпращане

Изпращане на един и същи факс до различни локации

Автоматично намаляване

Автоматично намаляване на получен факс за побирането му на един A4 лист

ЕСМ (Режим коригиране на грешки)

Когато устройството засича грешка по време на предаването на факса, функцията за корекция на грешки ги коригира автоматично и препраща страниците отново (устройството получател също трябва да поддържа функцията)

Препращане на факс

Изпращане на факс получен в паметта на устройството до друга локация

Отдалечен достъп

Позволява на потребителя дистанционен достъп до факс устройството

Извличане на факс

Позволява дистанционен достъп до факсовете в устройството

Дистанционна поддръжка

Позволява на потребителя да поддържа дистанционно устройството

Дистанционна настройка⁹

Позволява на потребителя да настройва дистанционно устройството

Обозначаване на факс

Добавяне на дата и час към всички получени факсове

Титулна страница

Създаване на персонализирана титулна страница за изходящи факсове

1 Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.

2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

3 Windows® и Mac® само. 4 Windows® само.

5 Опционално за сваляне.

6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти.

7 За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

8 Изисква Brother софтуер.

9 Трябва да е уеб свързано.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.



Работим съвместно за една по-добра околна среда

Като глобална компания ние приемаме нашата отговорност към околната среда наистина много сериозно. Ето защо непрекъснато се стремим да подобрим начина си на производство, дизайна на продуктите си, начина им на употреба и стигнем чак до рециклирането. Ние наричаме това Brother Earth.

www.brotherearth.com

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

brother
at your side